



Ekran 5 cali

Android 7.0

Wi-Fi, Bluetooth

2G, 3G, 4G, LTE, GPS

2 GB RAM, 16 GB ROM

### Pierwszy, najlepszy i z drukarką.

Kolektor danych z wbudowaną drukarką i skanerami.

Wygodne przetwarzanie danych i tworzenie raportów.



64-bit quad-core



Android 7.0



Wi-Fi



4G LTE



Bluetooth 4.0



NFC



Skaner  
1D/2D



Drukarka  
termiczna

OFERUJEMY SZEROKĄ GAMĘ  
AKCESORIÓW DODATKOWYCH



Drukarka termiczna 58 mm

Kamera 8Mpx

Współczynnik ochrony IP65

Gwarranty 24 miesiące

## EKRAN

Rozmiar ekranu:	5.0"
Właściwości:	Durable Touch
Rozdzielczość:	720 x 1280 pxl
Typ dotyku:	Pojemnościowy
Jasność :	430 nits

## BUDOWA I PARAMETRY PRACY

Wymiary:	172 mm x 80 mm x 43 mm
Waga:	max 370 g
Materiał:	ABS, PC
Klasa odporności:	IP65
Temperatura pracy:	od 0 °C do 50 °C
Temperatura w spoczynku:	od 0 °C do 50 °C
Odporność na upadek:	do 1.5 m
Wilgotność (RH):	5% – 95% (nieskondensowana)
Certyfikaty:	CE, RED, RoHS, IP65

## WYDAJNOŚĆ

Procesor:	MediaTek® MT6737 ARM Cortex-A53 4 x 1.3 GHz
Pamięć RAM:	2 GB
Pamięć ROM:	16 GB
Bateria:	4800 mAh
System operacyjny:	Android Nougat 7.0

## OBSŁUGA PORTY

Klawiatura:	Ekranowa
Przyciski fizyczne:	Włącznik, Home, Back, Enter, Delete, Głośność +/-, 3 x Skaner (Środkowy, Lewy, Prawy), 2 x Klawisz funkcyjny F1/F2
Kamera:	8 Mpx
Audio:	1 x Mikrofon, 1 x Słuchawka, 1 x Głośnik
Czujniki:	G-Sensor
Wejścia/Wyjścia:	1 x USB typu C, 1 x Port micro SIM, 1 x Port micro SD (max. 32GB), 1 x Gniazdo zasilania 1 x Złącze dokowania

## ŁĄCZNOŚĆ I KOMUNIKACJA

WIFI:	802.11 b/g/n
Bluetooth:	Bluetooth 4.0
Nawigacja satelitarna:	GPS
GSM:	2G/3G/4G/LTE

## CZYTNIKI

Skannery kodów kreskowych i QR (opcjonalne):	Skaner 1D M966, Skaner 1D N4313, Skaner 2D M3090, Skaner 2D N6601, Skaner 2D N6603
Pozostałe czytniki (opcjonalne):	Moduł NFC 13.56MHz, Moduł LF 125K, Moduł UHF

## AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Drukarka termiczna 58 mm	
Zawartość zestawu:	1 x Terminal Lumar One, 1 x Zasilacz, 1 x Uchwyt na nadgarstek, 1 x Przewód USB typu C

Uwaga!  
Niektóre z elementów wyposażenia dodatkowego nie łączą się.  
Przed zamówieniem należy zweryfikować poprawność wybranej konfiguracji.

Skontaktuj się z lokalnym partnerem: